HINKLEY
LIGHTING

Assembly Instructions


Item No. 2110/2114

start here

1. **Find a clear area in which you can work.**
2. **Unpack fixture from the carton.**
3. **Carefully review instructions prior to assembly.**

****** The construction of this fixture will be accomplished by first mounting the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, and then lamping the fixture.***

Drawing 1 – Fixture Assembly




1. To prepare fixture for mounting, first remove top plate **(2)** from main body **(1)**, by removing screws **(3)** - **see Drawing 1**.
2. Slip glass **(4)** out of fixture by pulling gently upwards. Set glass **(4)**, top plate **(2)**, and screws **(3)** aside for use later.
3. Fixture can be mounted to wall at this time.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **(I.S. 18)** and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

Drawing 2 – Fixture Mounting



1. Prepare mounting strap **(A)** by threading the two long mounting screws **(B)** into the back of the mounting strap **(A)** - see **Drawing 2**.
   Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes **(D)** in the backplate **(E)**.
2. Attach mounting strap **(A)** to junction box **(J)** using two screws **(C)**.

1. To mount fixture, slip the two mounting screws **(B)** through the two mounting holes **(D)** in the backplate **(E)** - see **Drawing 2**.
2. While holding fixture in place, thread the two terminal nuts **(F)** on to the end of the mounting screws **(B)**, and tighten.
3. After fixture is mounted, it can be lamped accordingly and fixture can be assembled by following **steps 1 thru 3**, in reverse order. - see **Drawing 1**.

Les Instructions D'assemblage

Item No. 2110/2114

commencez ici

1. **Trouvez un espave libre dans lequel vous pouvez travailler.**
2. **Déballez appareil de la boîte.**
3. **Examinez attentivement les instructions avant le montage.**

****** La construction de cet apparel sera accomple par le premier montage sangle de fixation á la boîte de jonction, ce qui rend toutes les connexions électriques nécessaires, le montage de l'appareil au mur, puis lamping l'appareil.***

1. Pour preparer support de fixation, retirez d'abord la plaque supérieure **(2)** du corps principal **(1)**, en retirant les vis **(3)** – **voir schéma 1**.
2. Glissez verre **(4)** de fixation en tyrant doucement vers le haut. Réglez verre **(4)**, la plaque supérirure **(2)**, et les vis **(3)** pour une utilisation utilisation ultérieure.
3. Liminaire peut être monté au mur á ce moment.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

Effectuez les connextions électriques du câble d'alimentation áfils de connexion du projecteur. Reportez-vous á la feuille d'instruction **(IS 18)** et suivez toutes les instructions pour effectuer tous les brachements nécessaires. Puis se référer á cette fiche pour continuer l'installation de cet accessoire.

1. Préparer sangle de fixation **(A)** en vissant les deux vis longues **(B)** á l'arriére de la sangle de fixation **(A)** – **Voir Schéma 2**.
   Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont vissées correspondent á l'espacement des trous **(D)** dans la plaque arriére **(E)**.
2. Attacher sangle de montage **(A)** de la boîte de jonction **(J)** á l'aide de deux vis **(C)**.

1. Pour monter appareil, lidder les deux vis montafe **(B)** á travers les deux trous de montage **(D)** dans la plaque arriére **(E)** – **Voir Shéma 2**.
3. Tout en tenant appareil en place, visser les deux écrous des bornes **(F)** sur la fin des vis de montage **(B)**, et serrer.
4. Aprés luminaire est monté. Il peut être lamped conséquence et luminaire peut être assemlé en suivant les étapes 1 â 3, dans l'ordre inverse. – **Voir schéma 1**.

Instrucciones de montaje

Item No. 2110/2114

empezar aquí

1. **Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.**
2. **Desembale accesorio de la caja.**
3. **Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.**

****** La construcción de este dispositivo se logra primero el montaje de la correa de montaje de la caja de conexiones, po lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, montar el aparto en la pared, y luego cambio de lámara de la lámpara.***

1. Para preparer soporte para la fiación, retirar primero la placa superior **(2)** del cuerpo preicipa **(1)**, quitando los tornillos **(3)** –**ver dibujo 1.**
2. Resbalón de vidrio **(4)** de fijación tirando suavemente hacia arriba. Conjunto de vidrio **(4)**, la placa superior **(2)** y los tornillos **(3)** a un lado para su uso posterior.
3. Aparato se puede montar a la pared en este momento.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.


Haga las conexiones eléctricas de los cables de alimentación a los cables conductores accesorio. Consulte la hoja de instrucciones **(IS 18)** y siga las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias a continuación de este accesorio.

1. Preparar cinta de montaje **(A)**, enroscando los dos tornillos de montaje largos **(B)** en la parte posterior de la cinta de montaje **(A)** – **Vése la figura 2**.
   Asegúrese de que los agujeros en los que se enroscan los tornillos coincidan con el espaciamiento de los agujeros **(D)** en la placa trasera **(E)**.
2. Sujete la correa de montaje **(A)** a la caja de conexiones **(J)** con dos tornillos **(C)**.


1. Para montar aparato, delice los dos tornillos de montaje **(B)** a través de los dos agujeros de montaje **(D)** en la placa trasera **(E)** – **Vése la figura 2.**
2. Mientras mantiene fijo en su lugar, enroscar los dos tornillos de terminal **(F)** en el final de los tornillos de montaje **(B)** y apriete.
3. Después se monta accesorio, se puede lamped en consecuencia y el accesorio se puede monta siguiendo los pasos 1 a 3, en orden inverso. – **Vése la figura 1.**

HINKLEY
LIGHTING


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

   If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

   Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

   Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**